

Світлодіодний налобний ліхтар



VLF-H055D

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



### ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний налобний ліхтарик «Videx» призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Розроблений спеціально для активного відпочинку, кемпінгу і для занять такими видами спорту, як біг, трейловий біг, походи.

- Максимальна яскравість 500 люмен.
- Змінні акумулятори та можливість працювати з трьома елементами живлення типу AAA 1.5В.
- Тривалий час роботи, до 38 годин у режимі «moon» зі штатним акумулятором 1200 мАч.
- Вбудований сенсор дозволяє швидко увімкнути ліхтарик змахом руки.
- Червоне світло не привертає уваги комах і зберігає нічний зір.
- 4-рівневий роздільний індикатор відображає поточний рівень заряду батареї.
- Вбудований порт Type-C для заряду акумулятора.
- Легка конструкція корпусу запобігає трясінню під час

бігу і не створює дискомфорту при тривалому носінні.

- Захист від вологої за стандартом IP65 (повний захист від пилу, сильного дощу та бризок).
- Ударостійкий корпус захищає пристрій від більшості неприємностей.
- Наголовний ремінь виготовлений зі зносостійкого нейлону.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтарик
2. Акумулятор VLF-B12 1200 мАч
3. Батарейки Videx Alkaline AAA 3 шт.
4. Кабель для заряду
5. Наголовний ремінь
6. Гарантійний талон

### РЕЖИМИ РОБОТИ

High – режим максимальної яскравості

Low – режим низької яскравості

Moon – режим мінімальної яскравості

Strobe – режим мерехтіння

Red on – режим червоного світла

Red flash – режим червоного мерехтливого світла

Параметри для кожного режиму наведено на упаковці.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування, артикул	Налобний ліхтар, VLF-H055D
Світловий потік	500 люмен
Колірна температура	5000K
Дальність променя	115м
Тип світлодіода	2X CREE XTE, 5W
Тип джерела живлення	Li-ion VLF-B12 3.7В или 2X AAA 1.5В
Порт(и) заряду	Type-C, 5В 0.5A
Час заряду	3 год
Захист від пилу та вологої	IP65
Захист від падіння	1 м
Стабілізація розряду	Неповна
Тип оптики	Рефлектор гладкий
Матеріал	Полікарбонат
Колір	Чорний
Розміри	60x45x48 мм
Вага	50g (без ременя та акумулятора)
Гарантія	2 роки (на акумулятор 12 місяців)





## КЕРУВАННЯ ЛІХТАРЕМ

**Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ** ⚡ – увімкнення/вимкнення, перемикання між режимами.

Короточасне натискання кнопки ⚡ – вмикає, перемикає режими, вимикає.

Тривале натискання кнопки ⚡ у ввімкненому стані – вимикає та запам'ятує поточний режим.

Тривале натискання кнопки ⚡ у вимкненому стані – вмикає останній обраний режим.

**Кнопка СЕНСОРА** ⚡ – увімкнення/вимкнення за допомогою жестів, відображення поточного рівня заряду батареї

Натискання кнопки ⚡ у ввімкненому стані – запам'ятує поточний режим та активує сенсор. Засвітиться відповідний синій індикатор. Після цього можна вмикати/вимикати останній вибраний режим помахом руки на близькій відстані від ліхтаря.

Тривале натискання кнопки ⚡ у вимкненому стані – відображає поточний рівень заряду батареї.

## ІНДИКАЦІЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЙ

4 поділки – заряд ~100%

3 поділки – заряд ~75%

2 поділки – заряд ~50%

1 поділка – заряд ~25%

1 поділка мерехтить – батарея розряджена

## ЗАРЯД ЛІХТАРЯ

**УВАГА!** Заряджання ліхтаря можливе лише з літій-полімерним акумулятором VLF-B12 3.7В. Елементи живлення типу AAA 1.5В зарядити не можна.

Заряд акумулятора виконується через USB Type-C порт ліхтаря, за допомогою комплектного кабелю та USB роз'єму. Відкрийте захисну кришку та з'єднайте зарядний кабель із портом ліхтаря.

Під час заряджання індикатори блімають зеленим кольором.

При повному заряді 4 зелені індикатори горять постійно. Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель і закрити захисну кришку, щоб уникнути потраплян-



ну за кнопками керування.

3. Встановіть елементи живлення відповідно до схеми, зображені на внутрішній частині батарейного блоку.

4. Закрійте кришку до клацання та протестуйте ліхтар.

## ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНИКІ БЕЗПЕКИ

- Під час тривалого зберігання необхідно вилучати елементи живлення з ліхтаря.

- **УВАГА!** Уникайте потрапляння прямого світла в очі.

- Забороняється використовувати елементи живлення інших типів, крім зазначених у технічних характеристиках.

- Забороняється розбирати головну частину ліхтаря, це може привести до порушення його експлуатаційних характеристик та аннулювання гарантії.

- Зберігайте у недоступному для дітей місці.

## ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Ліхтар повинен зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника, у вентильованому просторі, при температурі

від 0°C до 35°C та за відносної вологості не більше 80%.

При цьому має бути забезпечено стійке положення, що унеможливлює удари та інші механічні пошкодження.

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Світлодіод усередині ліхтаря не підлягає заміні. Якщо світлодіод вийшов із ладу, слід замінити цілий ліхтар. Обмін або повернення несправного ліхтаря на потязі гарантійного терміну можливе за умови:

- дотримання правил експлуатації, запропонованих у цьому посібнику;
- відсутності на виробі слідів глибоких механічних пошкоджень;
- наявність комплектації, гарантійного талона або чека організації-продажця.

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Генерала Родимцева, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377.

Вироблено на виробничих потужностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Йисен Дэйли Юз Ко Ltд. Адрес: Сидян Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провінс, Китай.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.  
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.